

Quadro de Controlo

Quadro para Piscina com Diferencial + Iluminação



Especificações Técnicas

Caixa em ABS cinza 265 x 300 x 120 mm com dobradiça e tampa transparente em poliestireno cristal - IP65 IK07
Contactor, relé térmico, disjuntor e diferencial 30mA
Interruptor horário com reserva de hora para comando automático do motor
Transformador 100VA 12Vac para ligação de projetores de piscina
Comutador 3 posições para funcionamento automático (auto), manual (☞) ou desligado (o) da bomba de piscina
Comutador 2 posições (ON/OFF) para comando do projetor de piscina
Bucins para passagem dos cabos de ligações



Funcionamento

1. Efetuar as ligações conforme indicado no autocolante, com o interruptor diferencial desligado (OFF).
2. Regular relé térmico em função da intensidade nominal do motor.
3. Programar tempos de funcionamento no relógio.
4. Colocar o comutador de comando da bomba para a posição de automático (aut).



micro controle
automação eletrônica, lda.

PID

Comando e proteção de eletrobombas a operarem os sistemas de circulação da água das piscinas.



Aplicações

Sistema compacto para comando e proteção de equipamentos de piscina e área técnica.



Proteções

Proteção contra curto circuitos através de:

- comando
- projetores
- tratamento de água
- iluminação
- tomadas

Proteção contra sobrecargas – disjuntor – motor.

Interruptor diferencial 30mA.

Transformador 100VA 12Vac para ligação de projetores de piscina.



Códigos de Encomenda

Modelos em Monofásico

- ▶ QPMDIo2 (1,6-2,5 A)
- ▶ QPMDIo4 (2,5-4,0 A)
- ▶ QPMDIo6 (4,0-6,3 A)
- ▶ QPMDI10 (6,0-10,0 A)

Modelos em Trifásico

- ▶ QPTDIo2 (1,6-2,5 A)
- ▶ QPTDIo4 (2,5-4,0 A)
- ▶ QPTDIo6 (4,0-6,3 A)
- ▶ QPTDI10 (6,0-10,0 A)



micro controle
automação eletrônica, lda.